

EcX-Light/Blind



Model	ECx-Light-4	ECx-Light-4D	ECx-Blind-4	ECx-Blind-4LV
Wejścia binarne	4	4	4	4
Wyjścia do sterowania oświetleniem On/Off	4	4		
Wyjścia 0-10 V do sterowania intensywnością		4		
Wyjścia do sterowania żaluzjami 230 VAC			4	
Wyjścia do sterowania żaluzjami 24 VDC				4
Zasilane wyjścia 24 VDC				■
Dostępne wersje ¹ :				
WD	■	■	■	■
ST	■	■	■	■
STP	■	■		

Wymagane zewnętrzne złącza

Model	Dostawca	Typ	Oznaczenie złącza	Ilość	Przeznaczenie	Dostarczane
ECx-Light-4-WD	Wieland	Złączka żeńska z uchwytem na kabel GST15I3S B1 ZR1W WS - 3 bieguny oznaczone L G N	91.931.3053.0	1	Zasilanie	-
	Wieland	Złączka żeńska, podziałka 5,08 mm, - 6 biegunów- oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
	Wieland	Złączka męska z uchwytem na kabel GST15I3S S1 ZR1W WS-3 bieguny – oznaczone L G N	91.932.3053.0	4	Oprawy oświetleniowe	-
ECx-Light-4-ST ECx-Light-4-STP	Wieland	Złączka żeńska podziałka 5,08 mm, - 3 bieguny - oznaczone 1 do 3	25.340.0353.0	5	Zasilanie i oprawy oświetleniowe	■
	Wieland	Złączka żeńska podziałka 5,08 mm, - 6 biegunów – oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
ECx-Light-4D-WD	Wieland	Złączka żeńska zuchwytem na kabel GST15I3S B1 ZR1W WS - 3 bieguny -oznaczone L G N	91.931.3053.0	1	Zasilanie	-
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 6 biegunów, oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
	Wieland	Złączka męska z uchwytem na kabel GST15I3S S1 ZR1W WS- 3 bieguny oznaczone L G N	91.932.3053.0	4	Oprawy oświetleniowe	-
	Wieland	Złączka żeńska , 5,08 mm, - 4 bieguny oznaczone 1 do 4	25.340.0453.0	2	1-10 V sterowanie intensywnością	■
ECx-Light-4D-ST ECx-Light-4D-STP	Wieland	Złączka żeńska , 5,08 mm, - 4 bieguny oznaczone 1 do 4	25.340.0453.0	2	1-10 V sterowanie intensywnością	■
	Wieland	Złączka żeńska , 5,08 mm, - 3 bieguny oznaczone 1 do 3	25.340.0353.0	5	Zasilanie i oprawy oświetleniowe	■
	Wieland	Złączka żeńska , 5,08 mm, - 6 biegunów oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
ECx-Blind-4-WD	Wieland	Złączka żeńska z uchwytem na kabel GST15I3S B1 ZR1W WS - 3 bieguny - oznaczone L G N	91.931.3053.0	1	Zasilanie	-
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 6 biegunów – oznaczonych 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
	Wieland	Złączka męska z uchwytem na kabel GST15I4S S1 ZW1V WS 4 bieguny oznaczone N G 1 2	91.942.3053.0	4	Wyjścia załuzji	-
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 3 bieguny – oznaczone 1 do 3	25.340.0353.0	1	Zasilanie	■

ECx-Blind-4-ST	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 4 bieguny – oznaczone 1 do 4	25.340.0453.0	4	Wyjścia żaluzji	■
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 6 biegunów – oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	1	Wejścia binarne	■
ECx-Blind-4LV-WD	Wieland	Złączka żeńska z uchwytem na kabel GST15I3S B1 ZR1W WS - 3 bieguny oznaczone L G N	91.931.3053.0	1	Zasilanie	-
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 4 bieguny – oznaczone 1 do 4	25.340.0453.0	1	Wyjścia żaluzji	■
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 6 biegunów – oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	2	Silnik żaluzji/24VDC i wejścia binarne	■
ECx-Blind-4LV-ST	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 3 bieguny – oznaczone 1 do 3	25.340.0353.0	1	Zasilanie	■
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 4 bieguny – oznaczone 1 do 4	25.340.0453.0	1	Silnik żaluzji	■
	Wieland	Złączka żeńska 5,08 mm, - 6 biegunów – oznaczone 1 do 6	25.340.0653.0	2	Silnik żaluzji /24VDC i wejścia binarne	■